

Használati útmutató az M43 közelítőkártyás indításgátló készülékhez

Alulírott.....

hivatalos beszerelő ezúton igazolom, hogy az alább megjelölt gépjármű védelmi rendszert saját kezűleg, a forgalmazó által megadott utasítások figyelembe vételével szereltem be az alábbi gépjárműbe.

A gépjármű adatai

Gyártmány.....

Típus.....

Rendszám.....

Alvázszám.....

A védelmi rendszer adatai

Gyártmány.....

Típus.....

Egyéb felhasznált kiegészítők.....

A beszerelést végző adatai

Teljes név, cím (bélyegző).....

Beszerelés dátuma.....



Forgalmazó:

SETECH HUNGÁRIA Kft.
1116 Budapest, Kondorfa utca 6/B
Tel/fax: 06 1 206-1881
e-mail: meta@setech.hu
www.setech.hu
www.autoriasztobeszeres.hu

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

- Az M43 egy automatikus élesedésű indításgátló készülék, amely mind közeli kártyával, mind elektronikus kulccsal is működtethető.
- A biztonságos működés érdekében a közeli kártyát tartsa minden esetben magánál, sohasem a gépkocsiban.

KÖZELÍTŐKÁRTYÁK ÉS ELEKTRONIKUS KULCSOK

Az M43 készülékhez maximálisan 4 db közeli kártya és 4 db elektronikus kulcs tanítható be, az alapkészlet 2 db kártyát és egy elektronikus kulcsot tartalmaz.

AUTOMATIKUS ÉLESEDÉS

Az M43 automatikusan beélesedik, amennyiben a gyújtás kikapcsolása után a készülék 20 másodpercen keresztül nem érzékeli a közeli kártya jelenlétét a vételi körzetben.

BEKAPCSOLT (ÉLES) ÁLLAPOT

- Bekapcsolt állapotban a készülék LED-je villog, és a gépkocsi motorja nem indítható.
- Bekapcsolt állapotban a gépkocsi gyújtásának bekapcsolására (illetéktelen indítási kísérlet) a LED folyamatosan világít.
- Bekapcsolt állapotban egy ajtónyitás hatására a LED 5 másodpercig folyamatosan világít.

KIKAPCSOLÁS

- A készülék kikapcsolása egy ajtó kinyitására vagy a gyújtás bekapcsolására következik be, amennyiben a készülék a közeli kártya jelenlétét érzékeli a vételi körzetben.
- Kikapcsolt készüléknél a gyújtás bekapcsolásakor a LED annyi gyors villogást végez, ahány db közeli kártya van a készülékhez tanítva.

AZ ELEKTRONIKUS KULCS HASZNÁLATA

A kulcsot az olvasóegységbe helyezve a készülék kikapcsolását a készülék LED-jének egy villanása és egy BOOP hang, a bekapcsolását a készülék LED-jének egy villanása és egy BEEP hang jelzi. A készüléket kulccsal kikapcsolva mindaddig kikapcsolt állapotban marad, amíg kulccsal újra be nem kapcsolja.

A KÖZELÍTŐKÁRTYA HASZNÁLATA

A kártya kerek tokozásban helyezkedik el közepén egy átlátszó nyomógommbal. Első pillantásra egy távirányítónak tűnik, azonban mégsem az. Az átlátszó nyomógomb alatt egy piros LED helyezkedik el, amely a kártya normál működése során ütemesen villog. Ez a villogás jelzi, hogy a kártya működőképes, tehát minden egyéb beavatkozás nélkül vezérli a gépkocsiba épített készüléket.

A kártyában a használat függvényében maximum 2 évente elemet kell cserélni (cr2032). Ha ez megtörtént, az alábbi eljárást kell követni:

- 1, Vegyük ki a régi elemet a kártyából, és nyomjuk elem nélkül a középső gombot 5 másodpercig.
- 2, Tegyük bele polaritáshelyesen az új elemet.
- 3, Nyomjuk a kártya középső gombját körülbelül 15 másodpercig, amíg folyamatosan világítani kezd.
- 4, Engedjük el a gombot, erre a kártyán lévő LED vibrál. Ez idő alatt körülbelül 5-ször nyomjuk meg a gombot.

Amennyiben helyesen jártunk el, körülbelül 3-4 másodpercenként fel fog villanni a kártyán található LED.

ENERGIATAKARÉKOSÁG

Ha az autót 5 napig nem használjuk, az alábbiak szerint kell eljárni.

- 1, Nyomjuk a kártya középső gombját körülbelül 15 másodpercig, amíg folyamatosan világítani kezd.
- 2, Engedjük el, majd körülbelül 5-ször nyomjuk meg a gombot.

Amennyiben helyesen jártunk el, körülbelül 3-4 másodpercenként fel fog villanni a kártyán található LED.

A kártya működésének szüneteltetése energiatakarékosági szempontból történik.

A KÉSZÜLÉK FREKVENCIA TARTOMÁNYA

Az M43 indításgátló működését a külső körülmények befolyásolhatják. Számos elektronikus berendezés a készülékünkkel közel azonos rádió frekvencián dolgozik, ami extrém esetben zavarja az egyébként jól működő kódkártyát.

Bizonytalan működés esetén, gyújtás adása mellett többször meg kell nyomni a kódkártya közepén található nyomógombot, lehetőleg a szélvédőre ragasztott LED közelében (KB. MÁSODPERCES periódusokkal). A művelet segítségével, sokszoros erősséggel sugározzuk ki az azonosító jelet, mellyel el tudjuk nyomni a zavaró vételt.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Name: MetaSystem.
Address: via Majakovskij, 10/b /c/d/e
Town: Reggio Emilia - Italy
Postal code: 42100

IDENTIFICATION OF PRODUCT


Description: Remote control transmitter
Name: Tx Mykro

We Declare under our sole responsibility that the product described above is conform to the essential requirement of the Directive 1999/5/EC (R&TTE directive). The product will be placed on the market of all EU member states and in all EFTA-/EAA states.

Reggio Emilia 07th November 2001

Ing. Cesare Lasagni




Technical Director